STRION SWITCHBLADE®

Operating Instructions

Instrucciones de funcionamiento

Instructions d'utilisation

Bedienungsanleitung

IMPORTANT:
FULLY CHARGE BATTERY BEFORE FIRST USE.

IMPORTANTE:
CARGUE LA PILA COMPLETAMENTE ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ.

IMPORTANT :
CHARGER COMPLÈTEMENT LA PILE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

WICHTIG:
LADEN SIE DIE BATTERIE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH VOLL AUF.

Caution: LED Radiation (RG-2) -
Do not stare into beam.
May be harmful to eyes.

Precaución: Radiación de LED (RG-2) -
No mire directamente al haz.
Podría dañar su vista.

Attention : Rayonnement LED (RG-2) -
Ne pas regarder dans le faisceau.
Susceptible d'endommager les yeux.

Achtung: LED-Strahlung (RG-2) -
Nicht direkt in den Lichtstrahl schauen. Augenschädigung möglich.

EU Authorized Representative:
Falcon Logistics B.V., Hoeksteen 26 F,
2132 MS Hoofddorp, Netherlands
For compliance information, please visit
www.streamlight.com/compliance

ENGLISH

Thank you for selecting the Strion Switchblade®, a truly remarkable flashlight. As with any professional tool, reasonable care and maintenance of this product will provide years of dependable service. Please read this manual before using the Strion Switchblade®.

SAVE THESE INSTRUCTIONS. This guide contains important safety and operating instructions for your Strion Switchblade®.

LED SAFETY

CAUTION LED RADIATION (RG-2). DO NOT STARE INTO BEAM. MAY BE HARMFUL TO EYES. PER IEC 62471 Ed 1.0:2006-07.

MAGNET SAFETY

CAUTION THIS PRODUCT HAS A STRONG MAGNETIC FIELD. STRONG MAGNETS CAN BE HARMFUL TO PEOPLE WITH MEDICAL IMPLANTS AND ALSO PRESENT A PINCH HAZARD. KEEP A DISTANCE OF AT LEAST 12 INCHES FROM PACEMAKERS.

WARNING **RISK OF INJURY. THE USE OF SUBSTANDARD OR AFTER-MARKET COMPONENTS, MODIFICATIONS TO THE ORIGINAL PARTS, OR USE OF THIS FLASHLIGHT WITH ANY INCOMPATIBLE PRODUCT MAY VOID WARRANTY AND COULD LEAD TO PRODUCT FAILURE OR PERSONAL INJURY.**

BATTERY SAFETY

CAUTION EXPLOSION RISK. BURN, AND FIRE HAZARD. DO NOT DISASSEMBLE, CRUSH, SHORT CIRCUIT, HEAT ABOVE 140°F (60°C), OR DISCARD IN FIRE. DO NOT CARRY OR STORE THIS BATTERY WITH OTHER OBJECTS WITHOUT PROTECTIVE CAP COVERING. KEEP AWAY FROM CHILDREN. BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

BATTERY INSTALLATION/REMOVAL

Uses one Strion® rechargeable battery. Unscrew the base to access the battery. Insert the battery dual contact end first. Replace the base.

The rechargeable battery contained in this product is recyclable. At the end of its useful life, under various country and state laws, it may be illegal to dispose of this battery in the municipal solid waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling options or proper disposal (in USA: RBRC).

CHARGING

NOTICE Fully charge battery before first use.

Charger Mounting

The charger should never be mounted against any heat sensitive surface. Before drilling any holes, make sure there is room to insert and remove the flashlight. Two (2) self-tapping screws are included to mount the charger. The correct size hole for these screws in sheet metal is 1/8."

Using the Charger

The charger is equipped with dual power input ports. The overlapping design prevents both the USB input and the 12VDC input port from being connected at the same time. An AC/USB power supply with custom USB cable is supplied to attach to the charger/holder. Place the small micro-USB plug of the USB cable (SL logo up) into the USB connector sleeve (marked with SL logo) that is located on the base of the charger. The micro-USB plug and connector on the charger base are keyed and contain a locking feature and will "snap" into place. Connect the AC/USB power supply to a wall outlet. The charger may also be connected to any other standard, powered USB outlet (charge time may increase).

To charge the flashlight, first turn it off and insert it into the charger. The triangular plate on the head fit into a mating recess in the charger. With the plate toward the charger, slip the barrel of the flashlight between the charger arms and pull downward until it locks into place. The red LED on the charger housing must light to ensure that the battery is being charged. The flashlight may be stored in the charger continuously when not in use. There is no danger of overcharging.

IMPORTANT: Maximum charging temperature range is 20°F to 115°F with optimal temperature range between 50°F and 86°F. A safety circuit prevents charging outside the maximum range and the red charge LED will pulse rapidly. When the temperature is within an acceptable range charging will resume.

Charger LED Indicators

There is a red LED on the charger housing and PiggyBack® sleeve.

- Charging…LED is steady.
- Charged…LED pulses shortly every second.
- Error…LED pulses rapidly. This may be caused by out-of-range temperature or input voltage.
- It is normal for the indicator to switch between steady and blink.

USB Charging

Fold back the rubber micro-USB cover to access the charge port. Note that the plug and is keyed to ensure proper alignment. The charge indicator is located just below the charge port (between the charge cradle contacts). This indicator will be steady red when charging and blink when the battery is fully charged. The flashlight can be connected to the micro-USB charge cord when not in use. There is no risk of overcharging. Charge times will vary depending on the current available from the USB port. When using Streamlight power supplies, the Strion Switchblade® recharges in approximately 4 hours.

PiggyBack® Charger

CAUTION EXPLOSION RISK. BURN, AND FIRE HAZARD. When the spare battery is out of the PiggyBack® charger/holder, keep the battery cap over the battery contacts to avoid shorting out the battery.

The PiggyBack® charger features an integrated charger/holder for a spare battery. Insert the dual contact end of the battery into the PiggyBack® sleeve toward LED indicator. The red PiggyBack® LED functions in the same manner as the primary flashlight charger LED.

Charge time is up to 4 hours for the primary flashlight location and an additional 4 hours for the piggyback battery location (if equipped) when using the provided AC power supply or 12VDC automotive cord. Charge time may be longer when connecting to other powered USB outlets.

VEHICULAR CHARGING

A 12VDC power cord (#22051) is equipped with a cigarette plug and is available for mounting a Streamlight charger in a vehicle. The plug can be removed, and the wires can be attached directly to a power source for a more permanent installation.

CAUTION Fire Hazard. Before making electrical connections in a vehicle, keep in mind that a shorted auto battery can easily start a fire. Make all connections with type-approved connectors intended for such service. Be sure that your installation is fused.

A two-ampere fuse must be used on the positive lead. The red or striped lead is positive, and the unmarked lead is negative. When connecting the charger to a fuse block, the positive power lead goes to the connector that is unpowered when the vehicle's ignition switch is in the off position. The charger body is electrically isolated from the charge circuit and allows positive ground installations. The charger is diode protected and if connected in reverse polarity simply won't operate until connected properly.

Streamlight recommends connecting chargers to an unswitched source of power to ensure the flashlight is always fully charged. If the vehicle will not be driven for several days, the flashlight should be removed from the charger to avoid vehicle battery drain.

Charging the flashlight with the charger will draw between 0.4 - 0.6 amperes for up to 4 hours during charging. Charging the flashlight and spare battery with the PiggyBack charger will draw between 0.5 - 0.7 amperes for up to 8 hours. Either charger will draw less than 0.1 amperes when in maintenance mode when battery(s) is fully charged.

GENERAL OPERATION

The push-button switch is located on the body of the flashlight under the 180° rotatable light bar. Depress the button momentarily to turn the flashlight on. The cool white LEDs will come on and brighten in a few seconds. Press the button again and the cool white LEDs turn off and the 90 CRI color matching LEDs turn on. Press the button a third time and the 90 CRI LEDs turn off and the UV LED turns on for leak detection. The fourth press will turn the flashlight off. When mode is selected, the LEDs will turn on in a low light condition and ramp up to full brightness to help preserve your vision.

NOTE: If you wait more than two seconds between button pushes, the next press of the button will turn the flashlight off.

The Strion Switchblade® has a 40-minute timer on the UV LED to ensure the flashlight turns off.

The base also includes magnets that will hold the flashlight on ferrous metal surfaces to provide task-specific illumination.

MAINTENANCE

Keep flashlight battery and charger contacts clean at all times. Poor contact can cause malfunction. An abrasive pencil eraser works well to clean the contacts.

PRODUCT USE

Streamlight flashlights are intended for use as high intensity, heavy duty, and portable light sources. Use of Streamlight flashlights for any purpose other than as light sources is specifically discouraged by the manufacturer. Streamlight specifically disclaims liability for other than recommended use.

NOTICE Be sure to use only genuine Streamlight replacement parts to ensure product safety. Substitution may invalidate the product approval. Do not try to repair the unit yourself. Send to a qualified service facility or return it to the factory.

Streamlight's Limited Lifetime Warranty

Streamlight warrants this product to be free of defects for a lifetime of use except for batteries and bulbs; abuse, and normal wear. We will repair, replace, or refund the purchase price of this product should we determine it to be defective. This limited lifetime warranty also excludes rechargeable batteries, chargers, switches, and electronics which have a 2-year warranty with proof of purchase. **THIS IS THE ONLY WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARE EXPRESSLY DISCLAIMED EXCEPT WHERE SUCH LIMITATION IS PROHIBITED BY LAW.** You may have other specific legal rights which vary by jurisdiction.

Go to www.streamlight.com/support for a complete copy of the warranty. To register your product, go to www.streamlight.com (Online Product Registration). Retain your receipt or any proof of purchase.

SERVICE OPTIONS

The Strion Switchblade® contains few or no user-serviceable parts.

For service options, go to www.streamlight.com/support/service and complete the Online Service Request for factory service or to find the location of an authorized Streamlight repair center near you.

Or contact:
Customer Service
STREAMLIGHT, INC.
30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA U.S.A. 19403-3996
Phone: (800) 523-7488 Toll-Free / +1 (610) 631-0600
Fax: (800) 220-7007 / +1 (610) 631-0712

DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für die Strion Switchblade® entschieden haben, eine wirklich bemerkenswerte Taschenlampe. Wie bei jedem professionellen Werkzeug gewährleistet eine angemessene Pflege und Wartung auch bei diesem Produkt jahrelange zuverlässige Dienste. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie das Strion Switchblade® verwenden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für Ihr Strion Switchblade®.

LED-SICHERHEIT

VORSICHT LED-STRAHLUNG (RG-2). NICHT DIREKT IN DEN LICHTSTRAHL SCHAUEN. AUGENSCHÄDIGUNG MÖGLICH. GEMÄSS IEC 62471 Vers. 1.0:2006-07.

MAGNETSICHERHEIT

VORSICHT DIESES PRODUKT HAT EIN STARKES MAGNETFELD. STARKE MAGNETE KÖNNEN FÜR MENSCHEN MIT MEDIZINISCHEN IMPLANTATEN SCHÄDLICH SEIN UND AUCH EINE KLEMMGEFAHR STELLEN. HALTEN SIE EINEN ABSTAND VON MINDESTENS 12 ZOLL (30,48 ZENTIMETER) ZU HERZSCHRITTMACHERN EIN.

ACHTUNG **VERLETZUNGSGEFAHR. DIE VERWENDUNG MINDERWERTIGER ODER NACHGERÜSTETER KOMPONENTEN, ÄNDERUNGEN AN DEN ORIGINALTEILEN ODER DIE VERWENDUNG DIESER TASCHENLAMPE MIT EINEM INKOMPATIBLEN PRODUKT KANN ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE FÜHREN UND ZU PRODUKTAUSFÄLLEN ODER PERSONENSCHÄDEN FÜHREN.**

BATTERIESICHERHEIT

VORSICHT EXPLOSIONSRISIKO, VERBRENNUNGS- UND BRANDGEFAHR. NICHT ZERLEGEN, ZERSTÖREN, KURZSCHLÜSSEN, ÜBER 60 °C ERHITZEN ODER IN FEUER ENTSORGEN. TRAGEN ODER LAGERN SIE DIESE BATTERIE NICHT ZUSAMMEN MIT ANDEREN GEGENSTÄNDEN OHNE SCHUTZKAPPE. VON KINDERN FERNHALTEN. DIE BATTERIE MUSS ORDNUNGSGEMÄß RECYCELT ODER ENTSORGT WERDEN.

EINLEGEN/HERAUSNEHMEN DER BATTERIEN

Verwendet einen wiederaufladbaren Strion®-Akku. Schrauben Sie die Basis ab, um an die Batterie zu gelangen. Setzen Sie den Akku mit der Doppelkontaktseite zuerst ein. Ersetzen Sie die Basis.

Der in diesem Produkt enthaltene Akku ist recycelbar. Am Ende ihrer Nutzungsdauer kann es gemäß den Gesetzen verschiedener Länder und Bundesstaaten illegal sein, diese Batterie im kommunalen Abfallstrom zu entsorgen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Müllentsorgungsbehörde nach Einzelheiten zu Recyclingmöglichkeiten oder ordnungsgemäßer Entsorgung in Ihrer Region (in den USA: RBRC).

AUFLADEN

HINWEIS Laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch voll auf.

Montage des Ladegeräts

Das Ladegerät sollte niemals an einer hitzeempfindlichen Oberfläche montiert werden. Stellen Sie vor dem Bohren von Löchern sicher, dass Platz zum Einsetzen und Entfernen der Taschenlampe vorhanden ist. Zur Montage des Ladegeräts sind zwei (2) selbstschneidende Schrauben im Lieferumfang enthalten. Die richtige Lochgröße für diese Schrauben in Blech beträgt 1/8 Zoll (0,3175 Zentimeter).

Verwendung des Ladegeräts

Das Ladegerät ist mit zwei Stromeingangsanschlüssen ausgestattet. Das überlappende Design verhindert, dass sowohl der USB-Eingang als auch der 12-VDC-Fahrzeugeingang gleichzeitig angeschlossen werden. Ein AC/USB-Netzteil mit individuellem USB-Kabel zum Anschluss an das Ladegerät/Halter wird mitgeliefert. Stecken Sie den kleinen Micro-USB-Stecker des USB-Kabels (SL-Logo nach oben) in die USB-Anschlusshülse (gekennzeichnet mit SL-Logo), die sich an der Unterseite des Ladegeräts befindet. Der Micro-USB-Stecker und -Anschluss an der Ladestation sind kodiert und verfügen über eine Verriegelungsfunktion, die „einrastet". Schließen Sie das AC/USB-Netzteil an eine Steckdose an. Das Ladegerät kann auch an jede andere standardmäßige USB-Steckdose angeschlossen werden (die Ladezeit kann sich verlängern).

Um die Taschenlampe aufzuladen, schalten Sie sie zunächst aus und stecken Sie sie in das Ladegerät. Die dreieckige Platte am Kopf passt in eine passende Aussparung im Ladegerät. Schieben Sie den Schaft der Taschenlampe mit der Platte zum Ladegerät hin zwischen die Ladearme und ziehen Sie ihn nach unten, bis er einrastet. Um sicherzustellen, dass der Akku geladen wird, muss die rote LED am Ladegerätgehäuse leuchten. Die Taschenlampe kann bei Nichtgebrauch dauerhaft im Ladegerät aufbewahrt werden. Es besteht keine Gefahr einer Überladung.

WICHTIG: Der maximale Ladetemperaturbereich beträgt -6 °C bis 46 °C, der optimale Temperaturbereich liegt zwischen 10 °C und 30 °C. Eine Sicherheitsschaltung verhindert das Laden außerhalb der maximalen Reichweite und die rote Lade-LED blinkt schnell. Wenn die Temperatur innerhalb eines akzeptablen Bereichs liegt, wird der Ladevorgang fortgesetzt.

LED-Anzeigen des Ladegeräts

Am Gehäuse des Ladegeräts und an der PiggyBack®-Hülle befindet sich eine rote LED.

- Ladevorgang … LED leuchtet konstant.
- Geladen … LED blinkt jede Sekunde kurz.
- Fehler … LED pulsiert schnell. Dies kann durch eine außerhalb des zulässigen Bereichs liegende Temperatur oder Eingangsspannung verursacht werden.
- Es ist normal, dass die Anzeige zwischen Dauerlicht und Blinken wechselt.

USB-Aufladung

Klappen Sie die Micro-USB-Gummiabdeckung zurück, um an den Ladeanschluss zu gelangen. Beachten Sie, dass das Steckerende eine Passfeder aufweist, um eine korrekte Ausrichtung zu gewährleisten. Die Ladeanzeige befindet sich direkt unter dem Ladeanschluss (zwischen den Kontakten der Ladestation). Diese Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs konstant rot und blinkt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Bei Nichtgebrauch kann die Taschenlampe an das Micro-USB-Ladekabel angeschlossen werden. Es besteht keine Gefahr einer Überladung. Die Ladezeiten variieren je nach dem am USB-Anschluss verfügbaren Strom. Bei Verwendung von Streamlight-Netzteilen wird der Strion Switchblade® in etwa 4 Stunden aufgeladen.

PiggyBack®-Ladegerät

VORSICHT EXPLOSIONSRISIKO, VERBRENNUNGS- UND BRANDGEFAHR. Wenn sich der Ersatzakku außerhalb des PiggyBack®-Ladegeräts/Halters befindet, halten Sie den Batteriedeckel über den Batteriekontakten, um einen Kurzschluss des Akkus zu vermeiden.

Das PiggyBack®-Ladegerät verfügt über ein integriertes Ladegerät/Halterung für einen Ersatzakku. Stecken Sie das Doppelkontaktende des Akkus in Richtung LED-Anzeige in die PiggyBack®-Hülle. Die rote PiggyBack®-LED funktioniert auf die gleiche Weise wie die primäre Taschenlampen-Lade-LED.

Die Ladezeit beträgt bis zu 4 Stunden für den primären Standort der Taschenlampe und weitere 4 Stunden für den Standort des Huckepack-Akkus (falls vorhanden), wenn das mitgelieferte Wechselstromnetzteil oder ein 12-V-Gleichstrom-Kfz-Kabel verwendet wird. Beim Anschluss an andere USB-Steckdosen mit eigener Stromversorgung kann die Ladezeit länger sein.

FAHRZEUGLADEN

Für die Montage eines Streamlight-Ladegeräts in einem Fahrzeug ist ein 12-V-Gleichstrom-Netzkabel (Nr. 22051) mit einem Zigarettenanzünderstecker erhältlich. Der Stecker kann entfernt werden und die Kabel können für eine dauerhaftere Installation direkt an eine Stromquelle angeschlossen werden.

VORSICHT Brandgefahr. Bedenken Sie vor dem Herstellen elektrischer Anschlüsse in einem Fahrzeug, dass eine kurzgeschlossene Autobatterie leicht einen Brand auslösen kann. Stellen Sie alle Verbindungen mit zugelassenen Steckverbindern her, die für diesen Einsatz vorgesehen sind. Stellen Sie sicher, dass Ihre Installation abgesichert ist.

Für die Plusleitung muss eine 2-Ampere-Sicherung verwendet werden. Die rote oder gestreifte Leitung ist positiv und die nicht markierte Leitung ist negativ. Wenn Sie das Ladegerät an einen Sicherungsblock anschließen, führt das positive Stromkabel zu dem Anschluss, der stromlos ist, wenn die Sicherung des Fahrzeugs entfernt wird. Das Ladegerätgehäuse ist elektrisch vom Ladekreis isoliert und ermöglicht Installationen mit positiver Erdung. Das Ladegerät ist diodengeschützt und funktioniert bei verpoltem Anschluss einfach nicht, bis es richtig angeschlossen ist.

Streamlight empfiehlt, Ladegeräte an eine ungeschaltete Stromquelle anzuschließen, um sicherzustellen, dass die Taschenlampe immer vollständig aufgeladen ist. Wenn das Fahrzeug mehrere Tage lang nicht gefahren wird, sollte die Taschenlampe vom Ladegerät entfernt werden, um eine Entladung der Fahrzeugbatterie zu vermeiden.

Das Laden der Taschenlampe mit dem Ladegerät verbraucht während des Ladevorgangs bis zu 4 Stunden lang zwischen 0,4 und 0,6 Ampere. Das Laden der Taschenlampe und des Ersatzakkus mit dem Piggyback-Ladegerät verbraucht bis zu 8 Stunden lang zwischen 0,5 und 0,7 Ampere. Beide Ladegeräte verbrauchen im Wartungsmodus weniger als 0,1 Ampere, wenn die Batterie(n) vollständig geladen ist.

ALLGEMEINE BEDIENUNG

Der Druckknopfschalter befindet sich am Gehäuse der Taschenlampe unter der um 180° drehbaren Lichtleiste. Drücken Sie die Taste kurz, um die Taschenlampe einzuschalten. Die kaltweißen LEDs leuchten in wenigen Sekunden auf und erhellen sich. Drücken Sie die Taste erneut und die kaltweißen LEDs erlöschen und die 90 CRI-Farbanpassungs-LEDs schalten sich ein. Drücken Sie die Taste ein drittes Mal und die 90 CRI-LEDs erlöschen und die UV-LED schaltet sich zur Leckerkennung ein. Beim vierten Drücken wird die Taschenlampe ausgeschaltet. Wenn ein Modus ausgewählt ist, schalten sich die LEDs bei schlechten Lichtverhältnissen ein und erhöhen die volle Helligkeit, um Ihre Sehkraft zu schützen.

HINWEIS: Wenn Sie zwischen den Tastenbetätigungen mehr als zwei Sekunden warten, wird die Taschenlampe beim nächsten Tastendruck ausgeschaltet.

Die Strion Switchblade® verfügt über einen 40-Minuten-Timer an der UV-LED, um sicherzustellen, dass sich die Taschenlampe ausschaltet.

Die Basis enthält außerdem Magnete, die die Taschenlampe auf eisenhaltigen Metalloberflächen halten und so für eine aufgabenspezifische Beleuchtung sorgen.

WARTUNG

Halten Sie die Kontakte des Taschenlampenakkus und des Ladegeräts stets sauber. Schlechter Kontakt kann zu Fehlfunktionen führen. Ein abrasiver Radiergummi eignet sich gut zum Reinigen der Kontakte.

PRODUKTVERWENDUNG

Streamlight-Taschenlampen sind dazu vorgesehen, als tragbare Hochleistungs-Lichtquellen für harte Einsätze verwendet zu werden. Der Hersteller rät ausdrücklich davon ab, Streamlight-Taschenlampen für andere Zwecke als Lichtquellen zu verwenden. Für andere Verwendungen als empfohlen lehnt Streamlight ausdrücklich jede Haftung ab.

HINWEIS Achten Sie darauf, ausschließlich Original-Ersatzteile von Streamlight zu verwenden, um die Produktsicherheit zu gewährleisten. Andere Teile könnten die Produktgenehmigung ungültig machen. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Schicken Sie es an eine qualifizierte Werkstatt oder ins Werk zurück.

Eingeschränkte lebenslange Garantie von Streamlight

Streamlight garantiert, dass dieses Produkt während eines gesamten Verwendungslebens frei von Mängeln ist. Ausgenommen sind Batterien und Glühbirnen, Missbrauch und normaler Verschleiß. Wir werden dieses Produkt reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis zurückerstatten, wenn wir feststellen sollten, dass es mangelhaft ist. Ebenfalls von dieser eingeschränkten lebenslangen Garantie ausgenommen sind wiederaufladbare Batterien, Ladegeräte, Schalter und die Elektronik, für die eine zweijährige Garantie mit Kaufnachweis gilt. **DIES IST DIE EINZIGE AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZITE GARANTIE, EINSCHLIESSLICH EINER ETWAIGEN GARANTIE DER MARKTÜBLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. ERSATZ FÜR BEILÄUFIGE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN UND BESONDERER SCHADENSERSATZ WERDEN AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN, AUSSER IN LÄNDERN, IN DENEN EINE DERARTIGE EINSCHRÄNKUNG GESETZLICH VERBOTEN IST.** Je nach Land könnten Sie andere bestimmte gesetzliche Rechte haben.

Alle Garantieunterlagen finden Sie auf www.streamlight.com/support. Sie können Ihr Produkt auf www.streamlight.com (Online-Produktregistrierung). Bewahren Sie Ihre Quittung bzw. Ihren Kaufnachweis auf.

REPARATUREN

Das Strion Switchblade® enthält wenige vom Benutzer zu wartende Teile.

Bei nötigen Reparaturen besuchen Sie www.streamlight.com/support/service und füllen den Online-Reparaturauftrag aus, um eine Reparatur im Werk zu beauftragen oder eine Streamlight-Vertragswerkstatt in Ihrer Nähe zu finden.

Oder wenden Sie sich an:
Customer Service
STREAMLIGHT, INC.
30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA U.S.A. 19403-3996
Telefon: +1 800 523-7488 gebührenfrei (nur in den USA) / +1 610 631-0600
Fax: +1 800-220-7007 / +1 610 631-0712

ESPAÑOL

Gracias por seleccionar Strion Switchblade®, una linterna verdaderamente extraordinaria. Como ocurre con cualquier herramienta profesional, el cuidado y mantenimiento razonables de este producto le proporcionarán años de servicio confiable. Lea este manual antes de utilizar Strion Switchblade®.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. Esta guía contiene importantes instrucciones de seguridad y funcionamiento para su Strion Switchblade®.

SEGURIDAD LED

⚠CUIDADO RADIACIÓN LED (RG-2). NO MIRE DIRECTAMENTE AL HAZ. PODRÍA DAÑAR SU VISTA. De conformidad con IEC 62471 Ed. 1.0:2006:07.

SEGURIDAD DEL IMÁN

⚠CUIDADO ESTE PRODUCTO TIENE UN FUERTE CAMPO MAGNÉTICO. LOS IMANES FUERTES PUEDEN SER DAÑINOS PARA LAS PERSONAS CON IMPLANTES MÉDICOS Y TAMBIÉN PRESENTAN PELIGRO DE PELLIZCIMIENTO. MANTENGA UNA DISTANCIA DE AL MENOS 12 PULGADAS (30,48 CENTÍMETROS) DE LOS MARCAPASOS.

⚠ADVERTENCIA RIESGO DE LESIONES. EL USO DE COMPONENTES DE NO ESTÁNDAR O DEL MERCADO DE ACTUALIZACIÓN, LAS MODIFICACIONES A LAS PIEZAS ORIGINALES O EL USO DE ESTA LUZ DE TRABAJO CON CUALQUIER PRODUCTO INCOMPATIBLE PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y PODRÍA PROVOCAR FALLAS DEL PRODUCTO O LESIONES PERSONALES.

SEGURIDAD DE LAS PILAS

⚠CUIDADO RIESGO DE EXPLOSIÓN, PELIGRO DE QUEMADURAS E INCENDIO. NO DESMONTE, APLASTE, CORTOCIRCUITE, NI CALIENTE A TEMPERATURAS POR ENCIMA DE 60°C (140°F) NI LAS DESECHE EN UN FUEGO. NO TRANSPORTE NI ALMACENE ESTA BATERÍA CON OTROS OBJETOS SIN TAPA PROTECTORA. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LA PILA DEBE RECICLARSE O DESECHARSE CORRECTAMENTE.

INSTALACIÓN/EXTRACCIÓN DE LAS PILAS
Utiliza una batería recargable Strion®. Desatornille la base para acceder a la batería. Inserte primero el extremo del contacto dual de la batería. Reemplace la base.

La batería recargable contenida en este producto es reciclable. Al final de su vida útil, según las leyes de varios países y estados, puede ser ilegal deshacerse de esta batería en el flujo de desechos sólidos municipales. Consulte con los funcionarios locales de desechos sólidos para obtener detalles en su área sobre las opciones de reciclaje o eliminación adecuada (en EE. UU.: RBRC).

CARGANDO

AVISO Cargue la pila completamente antes de usarla por primera vez.

Montaje del cargador
El cargador nunca debe montarse contra ninguna superficie sensible al calor. Antes de perforar cualquier agujero, asegúrese de que haya espacio para insertar y quitar la linterna. Se incluyen dos (2) tornillos autorroscantes para montar el cargador. El tamaño correcto del orificio para estos tornillos en chapa es de 1/8 de pulgada (0,3175 cm).

Usando el cargador
El cargador está equipado con dos puertos de entrada de alimentación. El diseño superpuesto evita que la entrada USB y la entrada del vehículo de 12 V CC se conecten al mismo tiempo. Se suministra una fuente de alimentación CA/USB con un cable USB personalizado para conectar al cargador/soporte. Coloque el pequeño conector micro-USB del cable USB (logotipo SL hacia arriba) en la funda del conector USB (marcada con el logotipo SL) que se encuentra en la base del cargador. El enchufe y el conector micro-USB en la base del cargador tienen una llave y contienen una función de bloqueo que se "encajará" en su lugar. Conecte la fuente de alimentación CA/USB a una toma de pared. El cargador también se puede conectar a cualquier otro tomacorriente USB con alimentación estándar (el tiempo de carga puede aumentar).

Para cargar la linterna, primero apágala e insértala en el cargador. La placa triangular del cabezal encaja en un hueco correspondiente del cargador. Con la placa hacia el cargador, deslice el cilindro de la linterna entre los brazos del cargador y tire hacia abajo hasta que encaje en su lugar. El LED rojo en la carcasa del cargador debe encenderse para garantizar que la batería se está cargando. La linterna se puede almacenar en el cargador continuamente cuando no esté en uso. No hay peligro de sobrecarga.

IMPORTANTE: El rango de temperatura máxima de carga es de 20 °F (-6 °C) a 115 °F (46 °C), con un rango de temperatura óptimo entre 50 °F (10 °C) y 86 °F (30 °C). Un circuito de seguridad evita la carga fuera del rango máximo y el LED de carga rojo parpadeará rápidamente. Cuando la temperatura esté dentro de un rango aceptable, se reanudará la carga.

Indicadores LED del cargador
Hay un LED rojo en la carcasa del cargador y en la funda PiggyBack®.
- Cargando... El LED está fijo.
- Cargado…El LED parpadea brevemente cada segundo.
- Error…El LED parpadea rápidamente. Esto puede deberse a una temperatura o voltaje de entrada fuera de rango.
- Es normal que el indicador cambie entre fijo y parpadeante.

Carga USB
Doble hacia atrás la cubierta de goma micro-USB para acceder al puerto de carga. Tenga en cuenta que el extremo del tapón está codificado para garantizar una alineación adecuada. El indicador de carga está ubicado justo debajo del puerto de carga (entre los contactos de la base de carga). Este indicador estará fijo en rojo durante la carga y parpadeará cuando la batería esté completamente cargada. La linterna se puede conectar al cable de carga micro-USB cuando no esté en uso. No hay riesgo de sobrecarga. Los tiempos de carga variarán dependiendo de la corriente disponible en el puerto USB. Cuando se utilizan fuentes de alimentación Streamlight, Strion Switchblade® se recarga en aproximadamente 4 horas.

Cargador PiggyBack®

⚠CUIDADO RIESGO DE EXPLOSIÓN, QUEMADURAS Y PELIGRO DE INCENDIO. Cuando la batería de repuesto esté fuera del cargador/soporte PiggyBack®, mantenga la tapa de la batería sobre los contactos de la batería para evitar un cortocircuito.

El cargador PiggyBack® cuenta con un cargador/soporte integrado para una batería de repuesto. Inserte el extremo de doble contacto de la batería en la funda PiggyBack® hacia el indicador LED. El LED rojo PiggyBack® funciona de la misma manera que el LED del cargador de linterna principal.

El tiempo de carga es de hasta 4 horas para la ubicación de la linterna principal y 4 horas adicionales para la ubicación de la batería superpuesta (si está equipada) cuando se utiliza la fuente de alimentación de CA proporcionada o el cable automotriz de 12 V CC. El tiempo de carga puede ser mayor cuando se conecta a otras tomas USB con alimentación.

CARGA EN EL VEHÍCULO
Un cable de alimentación de 12 V CC (#22051) está equipado con un enchufe para cigarrillos y está disponible para montar un cargador Streamlight en un vehículo. Se puede quitar el enchufe y los cables se pueden conectar directamente a una fuente de alimentación para una instalación más permanente.

⚠CUIDADO Peligro de incendio. Antes de realizar conexiones eléctricas en un vehículo, tenga en cuenta que un cortocircuito en la batería del automóvil puede provocar fácilmente un incendio. Realice todas las conexiones con conectores homologados destinados a dicho servicio. Asegúrese de que su instalación esté fusionada.

Se debe utilizar un fusible de dos amperios en el cable positivo. El cable rojo o rayado es positivo y el cable sin marcar es negativo. Al conectar el cargador a un bloque de fusibles, el cable de alimentación positivo va al conector que queda desconectado cuando se retira el fusible del vehículo. El cuerpo del cargador está aislado eléctricamente del circuito de carga y permite instalaciones a tierra positiva. El cargador está protegido por diodos y, si se conecta con polaridad inversa, simplemente no funcionará hasta que se conecte correctamente.

Streamlight recomienda conectar los cargadores a una fuente de energía no conmutada para garantizar que la linterna esté siempre completamente cargada. Si el vehículo no se utilizará durante varios días, se debe retirar la linterna del cargador para evitar que se agote la batería del vehículo.

Cargar la linterna con el cargador consumirá entre 0,4 y 0,6 amperios durante hasta 4 horas durante la carga. Cargar la linterna y la batería de repuesto con el cargador Piggyback consumirá entre 0,5 y 0,7 amperios durante un máximo de 8 horas. Cualquiera de los cargadores consumirá menos de 0,1 amperios cuando esté en modo de mantenimiento cuando las baterías estén completamente cargadas.

FUNCIONAMIENTO GENERAL
El interruptor de botón está ubicado en el cuerpo de la linterna debajo de la barra de luz giratoria de 180º. Presione el botón momentáneamente para encender la linterna. Los LED de color blanco frío se encenderán y brillarán en unos segundos. Presione el botón nuevamente y los LED de color blanco frío se apagarán y los LED de combinación de colores de 90 CRI se encenderán. Presione el botón por tercera vez y los LED de 90 CRI se apagarán y el LED UV se encenderá para detectar fugas. La cuarta pulsación apagará la linterna. Cuando se selecciona cualquier modo, los LED se encenderán en condiciones de poca luz y aumentarán hasta alcanzar el brillo máximo para ayudar a preservar su visión.

NOTA: Si espera más de dos segundos entre presionar un botón, la próxima vez que presione el botón se apagará la linterna.

Strion Switchblade® tiene un temporizador de 40 minutos en el LED UV para garantizar que la linterna se apague.

La base también incluye imanes que sujetarán la linterna sobre superficies de metales ferrosos para proporcionar iluminación específica para la tarea.

MANTENIMIENTO
Mantenga limpios en todo momento los contactos de la batería de la linterna y del cargador. Un mal contacto puede causar un mal funcionamiento. Un borrador de lápiz abrasivo funciona bien para limpiar los contactos.

USO DEL PRODUCTO
Las linternas Streamlight se han diseñado para ser utilizadas como fuentes de luz portátiles de alta intensidad y para uso pesado. El uso de las linternas Streamlight para cualquier otro fin que no sea como fuentes de luz está expresamente desaconsejado por el fabricante. Streamlight renuncia específicamente a cualquier responsabilidad con cualquier uso distinto al recomendado.

AVISO Para garantizar la seguridad del producto, asegúrese de utilizar piezas de repuesto originales de Streamlight. Su sustitución podría invalidar la aprobación del producto. No trate de reparar la linterna por su cuenta. Llévela a un centro de servicio cualificado o devuélvala a la fábrica.

Garantía limitada de por vida de Streamlight
Streamlight garantiza que este producto está libre de defecto durante su vida útil a excepción de las pilas y bombillas, o por abuso y desgaste normal. Repararemos, sustituiremos o reembolsaremos el precio de compra de este producto si determináramos que está defectuoso. Esta garantía limitada de por vida también excluye las pilas recargables, los cargadores, botones y sistemas electrónicos que tengan una garantía de 2 años con prueba de compra. **ESTA ES LA ÚNICA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SE RECHAZAN EXPRESAMENTE LOS DAÑOS FORTUITOS, CONSECUENTES O ESPECIALES SALVO EN AQUELLOS LUGARES DONDE DICHA LIMITACIÓN ESTÉ PROHIBIDA POR LA LEY.** Podría tener otros derechos legales específicos que varían según la jurisdicción.

Diríjase a www.streamlight.com/support para obtener una copia completa de la garantía. Para registrar su producto, vaya a www.streamlight.com (registro del producto en línea). Conserve su recibo o cualquier prueba de compra.

OPCIONES DE SERVICIO
Strion Switchblade® contiene pocas piezas que el usuario pueda reparar.

Para informarse sobre las opciones de servicio, diríjase a www.streamlight.com/support/service y rellene la Solicitud de servicio en línea para servicio de fábrica o para encontrar la ubicación de un centro de reparación Streamlight autorizado cercano.

O comuníquese con:
Customer Service
STREAMLIGHT, INC.
30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA U.S.A. 19403-3996
Teléfono: (800) 523-7488 Gratuito
(si llama desde EE. UU.)/+1 (610) 631-0600
Fax: (800) 220-7007 / +1 (610) 631-0712

FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi la Strion Switchblade®, une lampe de poche vraiment remarquable. Comme pour tout outil professionnel, un entretien et un entretien raisonnables de ce produit fourniront des années de service fiable. Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le Strion Switchblade®.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS. Ce guide contient des instructions de sécurité et d'utilisation importantes pour votre Strion Switchblade®.

SÉCURITÉ LED

⚠ATTENTION RAYONNEMENT LED (RG-2). NE PAS REGARDER DIRECTEMENT DANS LE FAISCEAU. IL EXISTE UN RISQUE POTENTIEL POUR LES YEUX. CONFORME À LA NORME IEC 62471 Éd. 1.0:2006-07.

SÉCURITÉ DES AIMANTS

⚠ATTENTION CE PRODUIT A UN CHAMP MAGNÉTIQUE FORT. DES AIMANTS PUISSANTS PEUVENT ÊTRE NOCIFS POUR LES PERSONNES PORTANT DES IMPLANTS MÉDICAUX ET PRÉSENTER ÉGALEMENT UN RISQUE DE PINCEMENT. GARDEZ UNE DISTANCE D'AU MOINS 12 POUCES (30,48 CENTIMÈTRES) DES PACEMAKERS.

⚠AVERTISSEMENT RISQUÉ DE BLESSURE. L'UTILISATION DE COMPOSANTS DE QUALITÉ INFÉRIEURE OU DE RECHANGE, LES MODIFICATIONS DES PIÈCES D'ORIGINE OU L'UTILISATION DE CETTE LAMPE DE TRAVAIL AVEC TOUT PRODUIT INCOMPATIBLE PEUT ANNULER LA GARANTIE ET PEUT ENTRAÎNER UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT OU DES BLESSURES CORPORELLES.

SÉCURITÉ RELATIVE AUX PILES

⚠ATTENTION RISQUE D'EXPLOSION, DE BRÛLURE ET D'INCENDIE. NE PAS DÉSASSEMBLER, ÉCRASER, COURT-CIRCUITER, PORTER À UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 60 °C, NI ÉLIMINER PAR LE FEU. NE PAS TRANSPORTER NI STOCKER CETTE BATTERIE AVEC D'AUTRES OBJETS SANS COUVERCLE DE PROTECTION. À CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. LA PILE DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU MISE AU REBUT DE MANIÈRE ADÉQUATE.

MISE EN PLACE ET / OU RETRAIT DE PILES
Utilise une batterie rechargeable Strion®. Dévissez la base pour accéder à la batterie. Insérez d'abord l'extrémité à double contact de la batterie. Remplacez le socle.

La batterie rechargeable contenue dans ce produit est recyclable. À la fin de sa durée de vie utile, en vertu de diverses lois nationales et étatiques, il peut être illégal de jeter cette batterie avec le flux de déchets solides municipaux. Vérifiez auprès de vos responsables locaux des déchets solides pour plus de détails dans votre région sur les options de recyclage ou d'élimination appropriée (aux États-Unis : RBRC).

MISE EN CHARGE

AVIS Charger complètement la pile avant la toute première fois.

Montage du chargeur
Le chargeur ne doit jamais être monté contre une surface sensible à la chaleur. Avant de percer des trous, assurez-vous qu'il y a de la place pour insérer et retirer la lampe de poche. Deux (2) vis autotaraudeuses sont incluses pour monter le chargeur. La taille correcte du trou pour ces vis dans la tôle est de 1/8 de pouce (0,3175 cm).

Utilisation du chargeur
Le chargeur est équipé de deux ports d'entrée d'alimentation. La conception superposée empêche à la fois l'entrée USB et l'entrée du véhicule 12 V CC d'être connectées en même temps. Une alimentation AC/USB avec un câble USB personnalisé est fournie pour être fixée au chargeur/support. Placez la petite fiche micro-USB du câble USB (logo SL vers le haut) dans le manchon du connecteur USB (marqué du logo SL) situé à la base du chargeur. La fiche micro-USB et le connecteur sur la base du chargeur sont dotés d'une clé et contiennent une fonction de verrouillage et s'enclencheront en place. Connectez l'alimentation AC/USB à une prise murale. Le chargeur peut également être connecté à toute autre prise USB alimentée standard (le temps de charge peut augmenter).

Pour charger la lampe de poche, éteignez-la d'abord et insérez-la dans le chargeur. La plaque triangulaire sur la tête s'insère dans un évidement correspondant du chargeur. Avec la plaque vers le chargeur, glissez le corps de la lampe de poche entre les bras du chargeur et tirez vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. La LED rouge sur le boîtier du chargeur doit s'allumer pour garantir que la batterie est en charge. La lampe de poche peut être stockée dans le chargeur en permanence lorsqu'elle n'est pas utilisée. Il n'y a aucun risque de surcharge.

IMPORTANT : La plage de température de charge maximale est de -6 °C à 46 °C avec une plage de température optimale entre 10 °C et 30 °C. Un circuit de sécurité empêche la charge en dehors de la plage maximale et la LED de charge rouge clignotera rapidement. Lorsque la température se situe dans une plage acceptable, la charge reprend.

Indicateurs LED du chargeur
Il y a une LED rouge sur le boîtier du chargeur et sur le manchon PiggyBack®.
- En charge…la LED est fixe.
- Chargé… La LED clignote brièvement toutes les secondes.
- Erreur… La LED clignote rapidement. Cela peut être dû à une température ou à une tension d'entrée hors plage.
- Il est normal que l'indicateur bascule entre fixe et clignotant.

Chargement USB
Repliez le cache micro-USB en caoutchouc pour accéder au port de charge. Notez que l'extrémité de la fiche est clavetée pour garantir un alignement correct. L'indicateur de charge est situé juste en dessous du port de charge (entre les contacts du socle de charge). Cet indicateur sera rouge fixe lors de la charge et clignotera lorsque la batterie sera complètement chargée. La lampe de poche peut être connectée au cordon de charge micro-USB lorsqu'elle n'est pas utilisée. Il n'y a aucun risque de surcharge. Les temps de charge varient en fonction du courant disponible sur le port USB. Lorsque vous utilisez les alimentations Streamlight, le Strion Switchblade® se recharge en 4 heures environ.

Chargeur PiggyBack®

⚠ATTENTION RISQUE D'EXPLOSION, DE BRÛLURE ET D'INCENDIE. Lorsque la batterie de rechange est retirée du chargeur/support PiggyBack®, maintenez le capuchon de la batterie sur les contacts de la batterie pour éviter un court-circuit de la batterie.

Le chargeur PiggyBack® dispose d'un chargeur/support intégré pour une batterie de rechange. Insérez l'extrémité à double contact de la batterie dans le manchon PiggyBack® vers l'indicateur LED. La LED rouge PiggyBack® fonctionne de la même manière que la LED principale du chargeur de lampe de poche.

Le temps de charge peut aller jusqu'à 4 heures pour l'emplacement principal de la lampe de poche et 4 heures supplémentaires pour l'emplacement de la batterie de ferroutage (le cas échéant) lors de l'utilisation de l'alimentation secteur fournie ou du cordon automobile 12 V CC. Le temps de charge peut être plus long lors de la connexion à d'autres prises USB alimentées.

CHARGE DANS VÉHICULE
Un cordon d'alimentation 12 V CC (#22051) est équipé d'une prise allume-cigare et est disponible pour monter un chargeur Streamlight dans un véhicule. La fiche peut être retirée et les fils peuvent être connectés directement à une source d'alimentation pour une installation plus permanente.

⚠ATTENTION Risque d'incendie. Avant d'effectuer les branchements électriques dans un véhicule, gardez à l'esprit qu'une batterie automobile en court-circuit peut facilement déclencher un incendie. Effectuez toutes les connexions avec des connecteurs homologués destinés à un tel service. Assurez-vous que votre installation est protégée par un fusible.

Un fusible de deux ampères doit être utilisé sur le fil positif. Le fil rouge ou rayé est positif et le fil non marqué est négatif. Lors de la connexion du chargeur à un bloc de fusibles, le fil d'alimentation positif va au connecteur qui n'est pas alimenté lorsque le fusible du véhicule est retiré. Le corps du chargeur est électriquement isolé du circuit de charge et permet des installations à la masse positive. Le chargeur est protégé par diode et s'il est connecté en polarité inversée, il ne fonctionnera tout simplement pas tant qu'il n'est pas correctement connecté.

Streamlight recommande de connecter les chargeurs à une source d'alimentation non commutée pour garantir que la lampe de poche est toujours complètement chargée. Si le véhicule ne sera pas conduit pendant plusieurs jours, la lampe de poche doit être retirée du chargeur pour éviter de décharger la batterie du véhicule.

Charger la lampe de poche avec le chargeur consommera entre 0,4 et 0,6 ampères pendant 4 heures maximum pendant la charge. Charger la lampe de poche et la batterie de rechange avec le chargeur Piggyback consommera entre 0,5 et 0,7 ampères pendant 8 heures maximum. L'un ou l'autre chargeur consommera moins de 0,1 ampère en mode maintenance lorsque la ou les batteries sont complètement chargées.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
L'interrupteur à bouton-poussoir est situé sur le corps de la lampe de poche, sous la barre lumineuse rotative à 180°. Appuyez momentanément sur le bouton pour allumer la lampe de poche. Les LED blanc froid s'allumeront et s'éclairciront en quelques secondes. Appuyez à nouveau sur le bouton et les LED blanc froid s'éteignent et les LED de correspondance des couleurs 90 CRI s'allument. Appuyez une troisième fois sur le bouton et les LED 90 CRI s'éteignent et la LED UV s'allume pour la détection des fuites. La quatrième pression éteindra la lampe de poche. Lorsqu'un mode est sélectionné, les LED s'allument dans des conditions de faible luminosité et atteignent leur pleine luminosité pour vous aider à préserver votre vision.

REMARQUE : Si vous attendez plus de deux secondes entre deux pressions sur un bouton, la prochaine pression sur le bouton éteindra la lampe de poche.

Le Strion Switchblade® dispose d'une minuterie de 40 minutes sur la LED UV pour garantir que la lampe de poche s'éteint.

La base comprend également des aimants qui maintiendront la lampe de poche sur des surfaces métalliques ferreuses pour fournir un éclairage spécifique à la tâche.

ENTRETIEN
Gardez les contacts de la batterie de la lampe de poche et du chargeur propres à tout moment. Un mauvais contact peut provoquer un dysfonctionnement. Une gomme à crayon abrasive fonctionne bien pour nettoyer les contacts.

UTILISATION DU PRODUIT
Les lampes torches Streamlight sont destinées à fournir une source d'éclairage à forte intensité, robuste et portable. L'utilisation des lampes torches Streamlight à toute fin autre que des sources d'éclairage est spécifiquement déconseillée par le fabricant. Streamlight rejette expressément toute responsabilité pour toute autre utilisation que celle recommandée.

AVIS Prière d'utiliser exclusivement des pièces de rechange Streamlight authentiques pour assurer la sécurité du produit. Toute utilisation de pièces autres est susceptible d'invalider l'homologation du produit. Ne pas tenter de réparer l'appareil soi-même. Le confier à un service de réparation qualifié ou le renvoyer à l'usine.

Garantie limitée à vie de Streamlight
Streamlight garantit ce produit à vie contre les défauts, à l'exception des piles et des ampoules, des emplois abusifs et de l'usure normale. Nous nous engageons à réparer, à remplacer ou à rembourser le prix d'achat de ce produit si nous déterminons qu'il est défectueux. Cette garantie limitée à vie exclut également les batteries rechargeables, les chargeurs, les commutateurs et l'électronique, qui sont couverts par une garantie de 2 ans sur présentation d'un justificatif d'achat. **IL N'EST OFFERT AUCUNE AUTRE GARANTIE, NI EXPRESSE NI IMPLICITE, NOTAMMENT DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN EMPLOI PARTICULIER. NOUS DÉCLINONS EXPRESSÉMENT TOUS DOMMAGES INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX, SAUF AUX ENDROITS OÙ LA LOI INTERDIT DE TELLES RESTRICTIONS.** Il est possible que la réglementation locale vous accorde d'autres droits juridiques particuliers.

Consulter www.streamlight.com/support pour obtenir un exemplaire complet de la garantie. Pour enregistrer votre produit, aller à www.streamlight.com (Enregistrement du produit en ligne). Conserver le reçu ou tout autre justificatif d'achat.

OPTIONS DE SERVICE
Le Strion Switchblade® contient peu de pièces réparables par l'utilisateur.

Pour connaître les options de service, aller à www.streamlight.com/support/service et renseigner la demande de service en ligne pour obtenir des services ou pour trouver un centre de réparation Streamlight agréé proche.

Ou contactez :
Customer Service
STREAMLIGHT, INC.
30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA U.S.A. 19403-3996
Téléphone : (800) 523-7488 Gratuit / +1(610) 631-0600
Télécopie : (800) 220-7007 / +1 (610) 631-0712